

この度は、日動工業の『LEDコーンライト 30W』をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、
適切な取扱いと保守を行ってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

LED コーンライト 30w

**LED
交換球**


**口金
E26**

100V/200V兼用

屋内用

■ LC30W-E26-50K

■ LC30W-E26-30K



落下防止ワイヤー付属


必ず落下防止ワイヤーを使用し設置を行ってください。

仕様・サイズ

仕様

型 式	LC30W-E26-50K	LC30W-E26-30K
タ イ プ	屋内用	
全 光 束	3980lm	3860lm
光 源 色	昼白色(5000K)	電球色(3000K)
演 色 性	Ra85	Ra83
入力電圧範囲	90~277V	
定格電圧	100V/200V	
定格周波数	50/60Hz	
定格電流	(100V)0.29A/(200V)0.15A	
消費電力	(100V)29W/(200V)30W	
使用環境温度	-30~45℃	
光束維持時間	50000時間	
質 量	755g	

サイズ (単位: mm)



※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安として表記しています。(光束維持率70%)
 ※光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。



⚠ 必ず使用してください。

落下防止ワイヤー

必ず、安全のため図のように落下防止ワイヤーを使用し本製品を固定してください。

〈付属品〉

- 落下防止ワイヤー×1



※イラストは推奨の取付方法です。
 取付場所や環境にあった設置をしてください。

ご注意

ワイヤーは、ピンと張った状態で!!
 必ず落下防止ワイヤーは、口金に負担が
 掛からないようにワイヤーにテンションが
 掛かる状態で設置してください。

お客様へ 本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

使用場所	使用環境温度	防水性能
屋内の一般的な場所 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域では使用しないでください。	-30℃～45℃	屋内用 防雨型ではありません。 屋外では使用しないでください。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には使用上の注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を濡した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について……当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご活用ください。
<https://www.nichido-ind.co.jp/support/check/>

検索 日動チェックシート

保証規定

- 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。
保証期間は「**お買い上げ日より1年間**」です。
 - 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧/周波数)などによる故障。
ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取付場所の移動など取扱い不注意による故障。
ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
ニ. 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化。
 - 本書の提示がない場合。
 - 遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
 - 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
 - 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。
- ※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヵ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書	保証期間：お買い上げ日より 本体 1年間		お買い上げ日： 年 月 日	
	商 品 名	LEDコーンライト 30W	型 式	
	お客様名 ご 住 所 電 話			
	販売店名 ご 住 所 電 話			

- 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

(発売元)



日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

- 本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-2-2 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-2-2 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-3-2 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329