

〈器具一体型〉

屋内型

連結式

LEDチューブライトマルチ

この度は、日動工業のLEDチューブライトマルチをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。

また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

〈定格〉

100V
(50/60Hz)

〈色温度〉

5000
K
(昼白色)

〈球寿命〉

40000
時間
(設計寿命)

〈定格光束〉

1800
Lm

〈1m照度〉

365
Lx


■型式

LCL-40H-ONE 連結用

LCL-40H-ONE-PC1 電源ケーブル
LCL-ONE-PC1 1m付



15本まで
連結可能



虫が寄りにくい!

熱くならない!

割れにくい! ポリカーボネイト

目次


使用上・施工上のご注意	1
安全のための注意喚起	2
施工者さまへ【警告と注意】	2
取付方法および設置配線	3
サイズ・仕様	4
お客さまへ【警告と注意】	5
LED照明の注意事項	6
オプション	巻末
保証書	巻末

使用上・施工上のご注意

電線の防水・絶縁処理

各結線部を確実に絶縁処理を施し、電線被覆(シース)も含めて完全な防水対策をおこなってください。

絶縁処理は結線部だけでなく、電線被覆(シース)も含めておこなってください。
処理が不十分な場合、隙間からの浸水による絶縁不良やショートなど、故障・火災・感電の原因になります。



※必ずアースは接続してください。

※1/2重ねでしわにならないように巻きつけてください。

各結線部を自己融着テープおよび絶縁テープなどで絶縁処理をし、電線被覆(シース)も含めて自己融着テープおよび絶縁テープなどで防水対策をおこなってください。

照明器具の配線工事は必ず工事店など、電気の専門家(有資格者)の方がおこなってください。

資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。

- 右記の器具には使用できません。
火災・感電・短寿命・不点灯の原因になります。

※他にも使用器具の種類や設置場所、サイズ・熱などの関係、その他状況により使用できない場合があります。



誘導灯・非常用
防爆用器具



調光・センサー
機能付

安全のための注意喚起

記載内容の注意事項は、想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。
本製品を正しくご使用いただき、使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いや不適切な設置をすると重大な事故や致命傷になるような事態もありますので「安全のための注意喚起」・「警告」・「注意」を必ず、お読みいただき細心の注意をはらって正しく、お使いいただきますようお願い申し上げます。

■注意喚起シンボル

●注意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。

	警告	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	注意	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。
	強制	必須事項 ：しなければならないこと。 ※図の中や近くに指示内容や注意事項が描かれているものもあります。
	禁止	禁止事項 ：してはならないこと。 ※図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。

施工者さまへ

- 施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、この「取扱説明書」は、必ずお客さまにお渡しください。

 **警告** ※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

- 施工は取扱説明書に記載された内容を正しく守り、安全を十分に考慮して設置してください。施工に不備があると、発火・感電・落下・火災などの事故の原因になります。
- 電源接続などの配線工事は、電気設備技術基準および内線規定(内線規定1335-7~9参照)なおかつ取扱説明書の内容に従って確実におこなってください。接続・絶縁処理に不備があると発火・感電・火災など、事故の原因になります。
- アースは電気設備技術基準【D種(第三種)接地工事】に従い確実におこなってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
- 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域には設置しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気さらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。(硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有)(塩素雰囲気：プール施設など)光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障・落下・火災の原因になります。
- トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・落下・故障の原因になります。
- LED照明器具は、密集して取付けおよび使用はしないでください。過熱やノイズなどによりチラつきや故障のおそれがあります。
- 本製品の改造・部品の変更はおこなわないでください。故障・感電・火災・落下の原因になります。
- 点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。やけどなどのケガをするおそれがあります。
- 点灯したまま、ライト部を伏せて置かないでください。発火・火災・感電などの原因になります。
- 万一の事故を未然に防ぐために、必ず「落下防止措置」および「災害対策措置」などを施してください。火災・感電・落下などの原因になります。

 **注意** ※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。

- 本製品は屋内型です。屋外や水の掛かる場所・冠水・浸水のおそれのある場所には設置しないでください。感電・火災・過熱・発煙などの原因になります。
- 異常な高温・多湿の場所や有毒ガス・化学物質などが発生・噴出するような場所および周辺には、設置しないでください。感電・爆発・火災などの原因になります。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。
- 設置は環境・強度・耐性などが確保できる場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと落下などによる事故の原因になります。

施工者さまへ

- 施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 施工後、この「取扱説明書」は、必ずお客さまにお渡しください。

注意

※ 取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



● 電源と照明器具の定格電圧・入力電圧範囲は、設置前に必ず確認してください。誤って使用すると、火災・焼損・短寿命の原因になります。



● 本製品にチリや粉じんなど堆積の可能性がある場所では、使用しないでください。そのまま使用されますと落下・絶縁不良・感電の原因になります。ご使用の際は、必ず除去し防護対策をおこなってください。



● 周囲が草・木などで覆われたり、枯葉やゴミなどが集まる場所では使用しないでください。火災・発煙・発火などの原因になります。



● 常に強い風のある場所には設置しないでください。火災・感電・落下など、事故の原因になります。※ やむをえず設置する場合は、補強金具などを併用して、設置面へ堅牢に固定してください。



脆弱な設置や施工不備がありますと火災・感電・落下など、事故の原因になります。

● 使用環境温度をこえる場所では、設置・使用しないでください。

火災・焼損・短寿命の原因になります。

● 本製品の取扱いにはご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。

本製品の破損により危険が生じる場所では、安全対策をおこなってください。

器具の破損や落下による事故を未然に防ぐことをお勧めします。

● 施工時など一時的な点灯確認以外では、日中は点灯しないでください。過熱や短寿命の原因になります。

● 指定外の取付けをすると、思わぬ災害や破損の原因になります。


取付方法および設置配線

1 下図のように設置面に付属の固定金具を約700～1150mmの間隔で取付けます。(1本あたり)

LCL-ONE-B



〈ご注意〉




※ の樹脂部分には、取付けしないでください。落下するおそれがあります。

2 カチッと金具のくびれに差込むだけです。



AC100V電源1つに対し連結可能本数は**15本**まで



● 設置面の強度が弱い場合や強い衝撃・振動などが加わる場所など、指定以外の取付をした場合、器具落下などのおそれがありますので、設置面強度など十分にご確認ください。

※ 本製品には3×20mm皿タッピングビスを付属しておりますが、設置面の材質や強度にあったビスをご使用ください。

設置配線


手順1: 取付け前に、必ず主電源OFFを確認してください。

手順2: 図の結線図に従い、設置配線をしてください。

注1. 器具の電源線の取扱いには、注意してください。

注2. アースの接続を確実にこなしてください。


手順3: 完了後、主電源をONにしてください。



電源線の接続は、内線規程にしたがいおこなってください。(内線規程1335-7～9に準ずる)

サイズ・仕様

単位：mm



型式

LCL-40H-ONE

- 定格電圧 100V
- 周波数 50/60Hz
- 入力電圧範囲 85~125V
- 定格電流 0.34A
- 消費電力 17.9W
- 1/2ビーム角 水平130度
垂直150度
- 使用環境温度 -20°C~40°C
- 質量 356g

〈付属品〉


- 固定金具 **LCL-ONE-B** (皿タッピングビス含む) ……2
- コネクタキャップ (本体に取付け) ……2

〈電源ケーブル1m(切放し)LCL-ONE-PC1付〉

LCL-40H-ONE-PC1

固定金具

LCL-ONE-B



お客さまへ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、交換・清掃時にも安全のために再度ご確認ください。



警告

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 本製品は改造しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 本製品の部品類が破損した状態で使用しないでください。



- 火災・感電・落下などの原因になります。
- 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。



- 点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。やけどなどのケガをするおそれがあります。



- ご使用になる際は、取扱説明書に記載された内容をお守りいただき、安全を十分に配慮したうえで、お使いください。



注意

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- ご使用前に入力電源と照明器具の定格電圧・入力電圧範囲を必ず確認してください。誤って使用すると、感電・火災・焼損・短寿命の原因になります。



- 本製品は屋内型です。屋外や水の掛かる場所・冠水・浸水のある場所では使用できません。感電・火災・過熱・発煙などの原因になります。



- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。



- 清掃やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてから、おこなってください。感電・やけどの原因になります。



- 常に強い風のある場所では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用しないでください。火災・焼損・短寿命の原因になります。



- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 本製品の取扱いにはご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。

- 本製品の破損により危険が生じる場所では、安全対策をおこなってください。器具の破損や落下による事故を未然に防ぐことをお勧めします。

- 照明器具には寿命があります。一般的な使用で8~10年程で外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検・交換をしてください。

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要がありません。

- 但し使用中の故障への対応や安全にご使用いただくために、定期点検をおこなう必要があります。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検をおこなってください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をおこなってください。3年以上経過している場合は、急に点検をおこなってください。

- 異常のまま使用すると、火災・感電・落下などの原因になります。
- 設置場所は十分に考慮したうえで点検、交換、取りはずしなどメンテナンスができる設置計画をおこなってください。

- 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりチラつく場合があります。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響（失明、視力低下）をおよぼす可能性があります。

- 日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護眼鏡などの保護が必要です。
- 点灯直後・消灯直後は伝熱現象により器具内が伸縮しキシミ音が発生する場合がありますが、故障ではありません。

- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

※LEDユニットのみの交換はできません。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を濃した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたらないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について…当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご利用ください。
<https://www.nichido-ind.co.jp/check.html>


LED照明の注意事項

LED照明器具を施設照明として常設する場合は、必ず「**サージプロテクター**（サージ保護付）」が必要です。

サージとは、落雷・雷雲や工業機械などから発生する、数千ボルト以上の電圧のことをいいます。

看板照明・工場照明・駐車場照明・ライトアップなどの使用に

LED照明器具 1灯毎にサージ保護




サージプロテクターは、
A・B 経路の外部サージからと
C の内部サージから保護します。

- 避雷針などの直撃雷に呼応して生じる誘導雷（異常高電圧）が流れる近く
- 雷雲間・雷雲内・落雷などの静電誘導による間接的な大電流が流れる近く
- 高圧電流の流れる送電線および鉄塔の近く
- 高電圧・大電流が発生するモーター・動力機器の近くや工場
- アーク発生時にノイズを放射するアーク溶接機の近くや工場
- 高電圧を放電するネオン看板などの近く

※LED照明器具が分電盤を通じて誘導雷の影響や動力機器・アーク溶接機・ネオン看板などからの高電圧ノイズで、破損する場合がありますので
サージプロテクターは、1灯毎に1回路必要です。

	ライン間	対アース間
IEC基準	2KV	4KV
日動工業耐雷サージ基準	6kv (IEC基準の3倍)	15kv (IEC基準の3.75倍)

〈低圧配電線の誘導電圧観測結果〉
約94%の雷サージに対する対策効果



ご注意


サージプロテクター未設置器具へのサージ被害

サージプロテクターが取り付けられていない複数台のLED照明器具が同系統の電源ラインに接続された状態でサージによる破壊が発生した場合、破壊されていないと思われる器具に後付けでサージプロテクターを取付けても、既に内部回路に損傷を受けている可能性があります。サージ被害を避けるためにも、あらかじめLED照明器具設置と同時にサージプロテクターが必要です。

※但し、すべてのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。

オプション


連結ケーブル<100V専用>



●連結ケーブル **0.5m**
LCL-ONE-J05

●連結ケーブル **3m**
LCL-ONE-J3
(ケーブルクランプビス 各2個付)

電源ケーブル<100V専用>



●電源ケーブル **1m(切放し)**
LCL-ONE-PC1
※LCL-40H-ONE-PC1には付属しています。

※ケーブルが垂れる場合は、付属のケーブルクランプで固定してください。(LCL-ONE-J3のみ)

保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。保証期間は「**お買い上げ日より2年間**」です。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
イ. 異常電圧や指定外の使用電源(電圧/周波数)などによる故障。
ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取付場所の移動など取扱に不注意による故障。
ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
ニ. 施工上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化。
ヘ. 本書の提示がない場合。
 3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
 4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
 5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。
- ※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を12ヵ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書	商品名	器具一体型LEDチューブライトマルチ		保証期間	お買い上げ年月日より	
	お客様	ご住所		販売店	年 月 日 2 年	
	氏名		電話	店住所		
	型式			ロットNo.		
総発売元 日動工業株式会社						

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

(総発売元) 日動工業株式会社

本社	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-2-2	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
札幌営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2-3-1	TEL.011(871)0577(代)	FAX.011(871)0579
東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4-8-14	TEL.03(5683)4010(代)	FAX.03(5683)4021
名古屋営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2	TEL.052(351)3666(代)	FAX.052(352)7558
大阪営業所	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-2-2	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-17-32	TEL.092(474)7955(代)	FAX.092(474)6329