

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

345-②
※価格変更

車内でも 家電が 使える！



DC^{12V}/_{24V} → AC100V

正弦波

インバーター

【出力】
!! !!
AC 100V
(アース付)

RHS
対応製品

屋内型

定格出力
1000VA
MAX 2000VA

NE-INV1000-1M

- 定格入力：DC12V/24V
- 入力電圧範囲：DC10.5V～DC16.5V
DC21V～DC33V
- 出力電圧：AC100V
- 出力周波数：50/60Hz ±1%
- 最大出力：2000VA(3秒以内)
- 定格出力：1000VA
- 使用環境温度：-20℃～50℃(定格運転は+40℃まで)
- 使用環境湿度：20～90%RH(結露なきこと)
- サイズ：W200×D364×H75mm(突起部除く)
- 質量：4.5kg

JANコード/4937305-05802-2
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **207,000円**



6つの安全保護機能



使用機器目安表

モーター ^{*1}	蛍光灯				照明器具 ^{*2} (白熱球)	ヒーター ^{*3}	電気毛布	計測機器 ^{*4}
	10W	20W	30W	40W				
250W以下	6灯	3灯	2灯	1灯	800W以下	800W以下	300W以下	800W以下

※上記表はあくまでも目安であり、すべての機器についての動作を保証するものではありません。

*1 モーターを使用した機器の種類によっては、大きな始動電流が必要なため作動しない場合があります。

*2 記載の数字は白熱球の場合であり、水銀灯・メタルハライド・HIDなどの放電系照明は含みません。

*3 記載の数字は一般的な電気ストーブの場合であり、石油ファンヒーターなどは含みません。

*4 モーターなどの始動電流が必要な機構を内蔵していない機器。

次のような機器には、注意が必要です。

電気機器の中には、冷蔵庫やクーラー、蛍光灯のように、表示電力値の数倍(機器によっては10倍以上)の初期負荷電力を必要とするものがあり、電力不足により、作動しない機器もあります。使用する電気機器の特性をよく理解して使用してください。

◆蛍光灯→使用する蛍光管すべての記載ワット数(W)を合計したものを4倍にしてください。器具の消費電力とは異なります。

◆モーターを使用した電気機器(冷蔵庫、扇風機)などは、定格銘板に表示している消費電力は、モーターが回転しているときの消費電力であり、起動時には5～10倍の電力を必要とします。

※車載バッテリー容量や発電能力により、出力できる容量は少なくなります。

※アイドリング状態で使用すると、バッテリー上がりを起こす場合があります。

⚠️ ご注意

電気機器により製品に掲載されている消費電力の何倍もの起動電力がかかる製品もあります。ご使用になる電気機器の起動電力を考慮してください。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。