

ポータブル電源 1000W

発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用 1000Wの安心大容量! POWER BANK 1000

正弦波

バッテリー容量
327600mAh 3.2V



●コンセント × 4


AC100V (60Hz)
1048Wh

- USB typeA × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
- USB typeA × 8…DC5V/3.1A(2ポート) × 4
- USB typeC × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
- DCシガー × 1…DC12V/7A(最大10A)
- DCジャック × 2…DC12V/7A(最大10A)

LPE-R1000L

JANコード 4937305-06093-3
梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格(税別) **368,000円**



100V出力の使用時間および充電回数(目安)

ミニ冷蔵庫 約60W 約17時間	LED電球 約12W 約87時間	液晶TV 約70W 約14時間	ノートPC 30W 約34時間	スマホ 14W 充電約75回
------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

消費電力による使用時間(目安)

100W	300W	500W	800W	1000W
9時間	3時間	1.5時間	1時間	45分間

充電工具バッテリー充電回数(目安)

36V-2.5Ah-90Wh	8回
36V-5Ah-180Wh	4回
18V-3Ah-54Wh	14回
18V-6Ah-108Wh	6回
14.4V-3Ah-43.2Wh	17回
14.4V-6Ah-86.4Wh	8回

リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
1048Wh(22.4V 46.8Ah)


衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)・
高温・塩水浸漬
性能評価試験

動画はコチラ ▶



電源が無い、こんな時に便利!

通電前の内装工事



農地やビニールハウス



車中泊や出張作業車



アウトドア



ポータブル電源 1000W


仕様・各部名称・サイズ

ポータブル電源 パワーバンク1000

■型式 LPE-R1000L


- バッテリー リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量 1048Wh
22.4V/46.8Ah(3.2V/327600mAh)
- 定格出力 1000W
- 瞬間最大出力 2000W
- 出力
 - コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz) 1048Wh
 - USB typeA × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - USB typeA × 8…DC5V/3.1A(2ポート) × 4
 - USB typeC × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)
- 電池寿命 約2000回
- 使用環境温度 (出力・充電時) -10℃~40℃/(保管時) -40℃~60℃

●サイズ (単位: mm)



●質量 16.4kg

〈付属品〉 ACアダプター(100V/200V兼用)



充電時間
ACアダプター(LPE-AC1000)
8時間
ソーラー充電(LPE-SO200)
約12時間

過負荷保護
過放電保護
過充電保護
短絡(ショート)保護
温度保護
各種保護機能付


別売アクセサリ

ソーラーパネル200W LPE-SO200V2

アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても大丈夫!
ソーラーパネルで安心充電!

- 最大出力 40V/200W
- 出力 パレットコネクタ
- コード長 2.9m
- サイズ W2257×D32×H538mm(使用時)
W538×D77×H550mm(折りたたみ時)
- 質量 6.5kg
- 付属品 アンダーソンコネクタ変換ケーブル

JANコード 4937305-06486-3
梱包数/2 元払発送単位/1
標準価格(税別) **126,500円**



〈注意事項〉

- ※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- ※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
- ※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……