

マルチチェンジャー付工場扇「風迅」

AC・DC兼用充電ファン

FUJIN

風迅

充電ファン革命。

使い方動画はこちら▶



屋内型



教育現場



避難場所



工事現場



工場



倉庫



4社バッテリー対応!
14.4V / 18V



他社バッテリーで動く
マルチチェンジャー付!



AC・DC (100V) (バッテリー) 兼用	最大風速(AC電源)	最大風量(AC電源)
	402m/min	106m ³ /min
羽根径 450mm	最大風速(DC電源)	最大風量(DC電源)
	360m/min	96m ³ /min

風量5段階

バッテリーメーカー	容量と連続運転時間			
	18V		14.4V	
パナソニック	3.0Ah	約1.6時間 約22.3時間	4.2Ah	約1.2時間 約25.4時間
マキタ	6.0Ah	約2.7時間 約39.5時間	6.0Ah	約1.6時間 約26.4時間
ポッシュ	3.0Ah	約1.7時間 約24.5時間	4.0Ah	約1.1時間 約20.1時間
HiKOKI	3.0Ah	約1.4時間 約20.6時間	3.0Ah	約0.9時間 約16.6時間

K-MC450

- 定格電圧 (AC)100~240V (DC)13.5~20.5V
 - 使用環境温度 0~40℃
 - 使用環境湿度 45%~65%
 - 質量 4.9kg
 - 付属品 ACアダプター
- JANコード: 4937305-06481-8 標準価格(税別)
梱包数/1 元払発送単位/2
50,000円

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……